



42 /

CONTROL DE UNA BOMBA MONOFÁSICA (II) CON INTERRUPTOR NEUMÁTICO / SINGLE PHASE (II) PUMP CONTROL WITH PNEUMATIC SWITCH

	PC200-DF-PN	PC201-DF-PN	PC202-DF-PN	PC203-DF-PN	PC204-DF-PN
Caja Box	Polycarbonato 180x200x119 IP65 / Polycarbonate 180x200x119 IP65				
Tensión alimentación Supply voltage	230VAC II				
Protección equipo Device protection	Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA / Bipolar differential 40A with 30mA sensibility				
Número bombas Number of pumps	Una bomba monofásica / One single-phase pump				
Protección bombas Pumps protection	Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba / Magnetothermic contactor (electronic motor protection relay), adjustable intensity depending on pump power				
Regulación Regulation	1,6-2,5 A 1/3 Cv II	2,5-4 A 1/2 Cv II	4-6,3 A 3/4-1 Cv II	6,3-10 A 1,5 Cv II	10-16 A 2 Cv II
Maniobra bombas Pumps maneuver	Funcionamiento manual mediante interruptor carril DIN. Funcionamiento automático mediante presostato / Manual operation through lane switch DIN. Automatic functioning through pressure switch				
Número de focos / Number of spotlights	X				
Transformador / Transformer	X				
Protección focos / Spotlights protection	X				
Maniobra focos / Spotlight maneuver	X				
Ventilación / Ventilation	X				
Señalización / Signal	X				

*Consultar para referencias III / Ask for III references